

LINTERNA



Modelos:

MODELO
117403850

Aplicaciones: Para uso en ubicaciones peligrosas tanto por encima como por debajo del suelo en las que pueda haber gases y polvo explosivos.

Montaje: Los imanes integrados en la base de la empuñadura y en el clip de bolsillo permiten un uso manos libres casi ilimitado

Instrucciones de instalación:

La capacidad medida en dos imanes y en el clip lateral excede 3pF por grupo IIC. Seguidamente están los valores de la capacidad medida. El usuario deberá determinar la conveniencia de los equipos en la aplicación final

PARTE METÁLICA	CAPACIDAD MEDIDA EN PF
Imán en la base del recinto	4.03
Imán en el lado del recinto	3.1
Clip lateral en el recinto	4.3

La capacidad medida en dos imanes y en el clip lateral excede 3pF por grupo IIC. Seguidamente están los valores de la capacidad medida. El usuario deberá determinar la conveniencia de los equipos en la aplicación final.

ADVERTENCIAS - INTRÍNECAMENTE SEGURA

- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no coloque el cargador de este producto en un ambiente peligroso. El cargador de este producto debe estar situado en una zona SOLAMENTE conocida como no peligrosa.
- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no intente cargar este producto en un ambiente peligroso. Esta tarea debe realizarse SOLAMENTE en una zona que se sabe no peligrosa.
- Las pilas de litio-ionse deben utilizar y ser cargadas correctamente. El uso incorrecto puede provocar lesiones graves, incendio o muerte.
- Utilice solo la pila recargable 5522-BATT ya incluida y aprobada por Beghelli.
- NO intente utilizar otras pilas recargables o no recargables con esta linterna.
- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no abra el bisel del lente en un ambiente peligroso. Esta tarea SOLAMENTE debe realizarse en una zona que se sabe no peligrosa.

- Al cambiar el paquete de pila recargable, utilice únicamente el paquete de pilas recargables 5522-BATT aprobadas por Beghelli.
- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, el paquete de pilas recargables solo debe ser intercambiado en una zona que se sabe no peligrosa.
- No exponga la pila recargable al agua o agua salada, ni permita que la pila se moje.
- No almacene la pila recargable con objetos metálicos que puedan causar un cortocircuito.
- La sustitución de componentes puede afectar la seguridad intrínseca.

USO INICIAL

Advertencia: Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no intente cargar este producto en un ambiente peligroso. Esta tarea SOLAMENTE debe realizarse en una zona que se sabe no peligrosa.

ENTRADA DE CARGADOR: 12 VDC Máx

Cargue completamente la Linterna de Mano Recargable c/ doble luz

& magnetos antes del primer uso, o si la pila es nueva o no se ha utilizado durante varios meses. El tiempo máximo de carga requerida es de aproximadamente 6 horas.

USO DIARIO

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LA IGNICIÓN DE UNA ATMÓSFERA PELIGROSA, NO INTENTE CARGAR ESTE PRODUCTO EN UN AMBIENTE PELIGROSO. ESTA TAREA SOLAMENTE DEBE REALIZARSE EN UNA ZONA QUE SE SABE NO PELIGROSA.

- Utilice únicamente el cargador suministrado 5522 BATT del paquete de pila recargable y adaptador de AC o DC. Para un mejor rendimiento, cargue la linterna cuando el rayo de luz comienza a disminuir.
- Conecte el adaptador de alimentación AC en el cargador. El indicador LED no se iluminará en este momento.
- Con la linterna hacia adelante, deslice la linterna en el cargador hasta que los contactos encajen en su lugar.
- El indicador LED cambia a color rojo constante indicando que la linterna esta insertada correctamente en el cargador y esta cargando. El indicador LED se mantiene rojo hasta que la pila esta completamente cargada. En plena carga, el indicador LED se ilumina verde.
- El tiempo total para cargar completamente la linterna varía en función de la carga restante en la pila.
- Para confirmar una carga completa, mantenga la linterna en el cargador y enciéndala. El indicador LED cambiará a rojo. Apague la linterna. Si la linterna está completamente cargada, el indicador LED se iluminará verde. Si no es así, seguirá siendo de color rojo hasta que se complete la carga y el indicador LED se ilumine verde. La linterna ya se habrá cargado por completo.

FUNCIONAMIENTO

LA LINTERNA TIENE CUATRO MODOS SEPARADOS DE ILUMINACIÓN:

- Linterna Momentánea
- Linterna de Luz Constante
- Reflector
- Luz Dual (tanto la linterna como el reflector encendidos al mismo tiempo)

Linterna de Modo Momentáneo

Presione ligeramente el interruptor en la parte superior de la carcasa para el funcionamiento momentáneo. Suelte el interruptor para apagar la luz.

Modo de Linterna Constante

Presione el interruptor en la parte superior de la carcasa hasta que haga clic y luego suéltelo para el modo constante. Presione y suelte el interruptor en la parte superior de la carcasa de nuevo para apagar la luz.

Modo de Reflector

Presione el interruptor de la parte inferior hasta que haga clic y luego suelte para el modo de reflector. Presione y suelte el interruptor en la parte inferior de la carcasa de nuevo para apagar la luz.

Modo de Luz Dual

El Modo de Luz Dual, permite al usuario activar tanto la linterna como el reflector al mismo tiempo. Presione el interruptor en la parte superior de la carcasa hasta que haga clic y luego suelte para el modo constante de la linterna. A continuación, presione y suelte el interruptor inferior para activar el reflector. Tanto la linterna como el reflector se encuentran encendidos. Presione y suelte los dos interruptores de la carcasa superior e inferior para apagar las luces.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA:

Por su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaje peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
 - El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
 - El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
 - No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
 - La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
 - Por su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.
- PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.
- Familia Nightstick: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____