


LUMINARIO DE EMERGENCIA



SERIE	A	B	C
LC1-E	213mm	321mm	48mm

MONTAJE

Sobreponer en muro o techo.

DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en aluminio. Opción de una o dos caras, flechas desprendibles según necesidad.

Texto: "EXIT" color verde o rojo.

EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: Mantenido y emergencia.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 24h.

Voltaje: 120/277V~

CERTIFICACIONES

- NOM
- UL CERTIFIED

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0° a 50°C

AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

APLICACIONES

Áreas generales de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, corredores, etc.

GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	LED	NO. DE CARAS	CUERPO	CARA	OPCIONES
LC1-E	HT (Solo AC)	LR (rojo)	1 (Una cara)	B ¹ (negro)	B (Negro)	AT ³ (Autotest)
	SA (Autoalimentado)	LG (verde)	2 (Doble cara)	W (Blanco)	W (Blanco)	2CK ² (Circuito dual)
			U (Universal)	AL (Aluminio)	AL ¹ (Aluminio)	TP (Tornillos de seguridad)
						WG (Guarda)

NOTA 1: Configuración estándar – Cuerpo negro, cara frontal de aluminio cepillado (mostrado).

NOTA 2: Especificar Voltaje 120/277 V.

NOTA 3: Sólo para modelos SA.

Ejemplo: LC1-E-HT-LR-1-WW.

Descripción: Solo AC, LED rojo, una cara, cara color blanco, cuerpo color blanco.