

LUZ DE ÁREA CON BASE MAGNÉTICA,
& MALETA RECARGABLE

MANUAL DE USUARIO

LINTERNA DE ÁREA



CÓDIGO
117403853

Montaje: Una base magnética de tierras raras de alta resistencia montada de forma segura en la parte inferior para proporcionar 360 grados de rotación.

Accesorios: Incluye estuche de transporte duradero moldeado por soplado.

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, B, C & D | T4
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E, F & G T135°C
CLASE I ZONA 0: Ex ia IIC T4

ESPECIFICACIONES

Iluminación & autonomía

FL 1 STANDARD		
	1200 lúmenes	650 lúmenes
	6 horas	12 horas

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CCT: 5 000 K
Batería: 3.7 V DC, 3 400 mAh Máx.
Potencia: 1.05 W
Horas de autonomía: 12 h Máx.
Frecuencia: No aplica. El equipo corresponde a un sistema de iluminación portátil alimentado por baterías, por lo que no se conecta a la red eléctrica de corriente alterna (AC).
Temp. de operación: -20° C ≤ Ta ≤ + 40° C

⚠ ADVERTENCIAS:

- 1.- Pilas recargables de iones de litio deben ser utilizadas y cargadas correctamente. El uso inadecuado puede resultar en lesiones graves, incendio o muerte.
- 2.- No dejar la pila en la luz solar directa o usar o almacenar las pila en el interior de los automóviles en climas cálidos.
- 3.- No exponer la pila al agua o agua salada, ni permitir que la pila se moje.
- 4.- No guardar la pila con objetos metálicos que puedan causar un corto circuito.
- 5.- Decontinuar inmediatamente el uso de la pila si emite un olor inusual, se siente caliente, cambia de color, cambia de forma o parece anormal de cualquier forma.
- 6.- Mantener fuera del alcance de los niños.
- 7.- Utilizar sólo Nightstick 5592-BATT con pila Litio de iones recargable aprobada o las pilas no recargables autorizadas que se mencionan a continuación.
- 8.- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no abrir el compartimiento de la pila o cambiar cualquiera de los paquetes de pilas suministradas mientras que en un ambiente peligroso. Esta tarea sólo se debe realizar en una zona conocida como no peligrosa.
- 9.- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, el Paquete de Pilas de Litio-Iones Recargables de la Nightstick 5592-BATT solamente se debe cargar en una zona conocida como no peligrosa.
- 10.- Para reducir el riesgo de explosión, no mezclar las nuevas pilas no recargables con pilas no recargables usadas, ni mezclar las pilas no recargables de diferentes fabricantes.
- 11.- La sustitución de componentes puede afectar la seguridad intrínseca.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA

Paso 1. Para su seguridad personal, siempre confirmar la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la Luz de Área va a ser utilizada.

USO INICIAL

Entrada de cargador: 12 V DC Máx.

Paso 1. Cargar completamente la Luz de Área antes del primer uso, o si la pila es nueva o no se ha utilizado durante varios meses.

NOTA: El tiempo necesario para cargar completamente la Luz de Área varía según la carga restante en el paquete de baterías (el tiempo máximo de carga es de aproximadamente 6 - 7 horas).

Paso 2. Enchufar el cable de alimentación de CA o CC en la parte inferior de la Luz de Área.

NOTA: Utilizar únicamente el cargador Nightstick, la batería y el adaptador de CA o CC suministrados.

Paso 3. Para que la luz sea impermeable, cubrir el puerto de carga con la tapa rosca.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 2 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también ampara todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____