

LUMINARIO LED



Modelos:


CÓDIGO
PNL1X4-50L-LKFS
PNL2X2-50L-LKFS
PNL2X4-60L-LKFS

Ejemplo: ROCKLED4HTLOWT30120-277V.

Aplicaciones: **Uso interior.** Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

Montaje: Suspendido, sobrepuesto y empotrado.
*Accesorios se ordenan por separado.

DIMENSIONES




PARA SUSPENDER

1. Levantar los cuatro ganchos incluidos en el luminario.
2. Insertar el cable de suspensión (se ordena por separado) en los orificios de los ganchos, asegurar correctamente los cuatro extremos (Img. 1).
3. Equilibrar el luminario.
3. Realizar conexiones eléctricas (ver diagrama de bloque).


KIT DE MONTAJE DE CABLES

Img. 1



EJEMPLO LUMINARIO SUSPENDIDO

Img. 2




MODELO	L	B
1x4	235 mm	465 mm
2x2	325 mm	540 mm
2x4	450 mm	540 mm

PARA SOBREPONER

1. Instalar el Bracket de soporte al techo (el accesorio se solicita por separado) y asegurar con tornillería (no incluida).
2. Colocar el luminario en el cuerpo del Bracket (Img. 2 para modelo 2X2 e Img. 3 para modelo 2X4).
3. Realizar las conexiones eléctricas.
4. Deslizar y enganchar el cuerpo del Bracket (Img. 4)


PLANEX 1X4

Img. 1




PLANEX 2X4

Img. 3




PLANEX 2X2

Img. 2



Img. 4




PARA EMPOTRAR PLAFÓN MODULAR

1. Verificar las medidas del plafón contra medidas del luminario (PARA SOBREPONER Img. 4).
2. Sobreponga el luminario al plafón, se sugiere suspender el luminario al techo (seguir pasos de la sección PARA SUSPENDER) (IMG. 2).
3. Realizar las conexiones eléctricas.


PLANEX 1X4

Img. 1




*Medidas en milímetros

Img. 2




*Medidas en milímetros

Img. 3




PLANEX 2X2

Fig. 1




*Medidas en milímetros

Fig. 2




*Medidas en milímetros

Fig. 3




PLANEX 2X4

Fig. 1




*Medidas en milímetros

Fig. 2



*Medidas en milímetros


Fig. 3





LONGITUD	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA
1x4	3500K/4000K/5000K	20/30/40
2x2	3500K/4000K/5000K	20/30/40
2x4	3500K/4000K/5000K	40/50/60

DIAGRAMA DE BLOQUE



* Si no utiliza cables de dimeo y aislar ambos extremos.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
Distribuidor: _____ Dirección: _____
Fecha de entrega: _____ Factura: _____