

LINTERNA CABEZA MOVIL



CÓDIGO

117403852

Montaje: Diseñado como una linterna de mano y una luz de área portátil. Cuenta con una almohadilla base de goma montada en la parte trasera para uso vertical en cualquier superficie plana, lo que brinda iluminación de escena instantánea y ajustable a pedido.

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, B, C & D | T4
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E, F & G T135°C
CLASE I ZONA 0: AEx ia op es IIC T4 Ga

Accesorios: Incluye cargador a presión con bloqueo, correa de hombro extraíble y base de goma montada en la parte trasera con un potente imán de tierras raras.
NOTA: No incluye imán de montaje*.

ESPECIFICACIONES

Iluminación & autonomía

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	600 lúmenes	250 lúmenes
	13 horas	25 horas
	237 metros	167 metros
	14096 cd	7007 cd

⚠ ADVERTENCIAS:

- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no colocar el cargador de este producto en un entorno clasificado como peligroso. El cargador DEBERÁ ubicarse ÚNICAMENTE en un área conocida como no peligrosa.
- Las baterías de iones de litio deben usarse y cargarse correctamente. Un uso inadecuado puede provocar lesiones graves, incendios o la muerte.
- Utilizar únicamente la pila recargable 5584-BATT incluida y aprobada por Beghelli de México.
- NO intente usar otras baterías recargables o no recargables con esta linterna.
- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no abrir ni retirar la placa inferior y/o el bisel de la lente en un entorno peligroso. Esta tarea DEBERÁ realizarse ÚNICAMENTE en un área conocida como no peligrosa.
- Al cambiar el paquete de pila recargable, utilizar únicamente el paquete de pilas recargables 5584-BATT aprobadas por Beghelli de México.
- No almacenar el paquete de baterías recargables con objetos metálicos que puedan causar un cortocircuito.
- La sustitución de componentes puede comprometer la seguridad intrínseca del dispositivo.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CCT: 5 000 K

Batería: 3.7 V DC, 3 400 mAh Máx.

Potencia: 0.50 W

Horas de autonomía: 25 h Máx.

Frecuencia: No aplica. El equipo corresponde a un sistema de iluminación portátil alimentado por baterías, por lo que no se conecta a la red eléctrica de corriente alterna (AC).

Temp. de operación: -20° C ≤ Ta ≤ + 40° C

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA SEGURIDAD INTRÍNSECA

Paso 1: Por seguridad personal, siempre verificar la clasificación de cualquier área peligrosa o potencialmente peligrosa donde se vaya a utilizar la linterna.

USO INICIAL

Paso 1: Cargar completamente la linterna antes del primer uso, o si la pila es nueva o no se ha utilizado durante varios meses.

IMPORTANTE: El tiempo máximo de carga requerida es de aproximadamente 6 horas.

USO DIARIO

Paso 1: Utilizar únicamente el cargador suministrado 5584 BATT del paquete de pila recargable y adaptador de AC o DC.

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargar la linterna cuando el rayo de luz comienza a disminuir.

Paso 2: Conectar el adaptador de alimentación AC en el cargador. El indicador LED no se iluminará en este momento.

Paso 3: Con la linterna hacia adelante, deslizar la linterna en el cargador hasta que los contactos encajen en su lugar.

Paso 4: El indicador LED cambiará a color rojo constante indicando que la linterna está insertada correctamente en el cargador y está cargando. El indicador LED se mantendrá en rojo hasta que la pila está completamente cargada. En plena carga, el indicador LED se ilumina verde.

NOTA: El tiempo total para cargar completamente la linterna varía en función de la carga restante en la pila.

Paso 5: Para confirmar una carga completa, mantener la linterna en el cargador y encender.

NOTA: Si la linterna está completamente cargada, el indicador LED se iluminará verde. Si no es así, seguirá siendo de color rojo hasta que se complete la carga y el indicador LED se ilumine verde. La linterna ya se habrá cargado por completo.

FUNCIONAMIENTO

Paso 1: Presionar y soltar el interruptor de la linterna. La luz se encenderá en modo de alto brillo. Presionar y soltar para apagar.

Paso 2: Para seleccionar el nivel de brillo mantener presionado el interruptor de la linterna. La luz pasará de alto a bajo y retrocederá a una velocidad de aproximadamente un modo por segundo y continuará los ciclos mientras el interruptor esté presionado. Soltar el interruptor cuando se alcance el nivel de brillo deseado.

NOTA: La luz LED verde trasera permanecerá encendida mientras la linterna está en funcionamiento, independientemente del modo seleccionado.

ACCESORIOS



*Si incluye banda para sujetar y cargador.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la carátula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFOMANCE iN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____