

### LINTERNA



#### Modelos:

MODELO

117403846

**Aplicaciones:** Esta linterna frontal multifunción recargable de doble luz cuenta con la certificación cULus de seguridad intrínseca para entornos peligrosos.

**Montaje:** Esta linterna frontal cuenta con un diseño de cabezal inclinable multiposición e incluye un cable USB macho de 2' a micro USB, una correa elástica para la cabeza con un forro antideslizante, cierres 3M™ Dual Lock™ recerrables y una correa de goma de alta resistencia para la cabeza para su uso en un casco.

#### Instrucciones de instalación:

Por favor, lea las instrucciones antes de usar su NightStick Linterna C/Cabezal Inclinable Recargable USB Dual-Light™ Linterna de Cabeza. Estas incluyen importante información de seguridad e instrucciones de manejo.

#### CARGAR LA LÁMPARA

ENTRADA DE CARGADOR: 5 VDC Máx

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR LA IGNICIÓN DE UNA ATMÓSFERA PELIGROSA, NO INTENTE CARGAR ESTE PRODUCTO EN UN AMBIENTE PELIGROSO. ESTA TAREA SOLAMENTE DEBE REALIZARSE EN UNA ZONA QUE SE SABE NO PELIGROSA.**

- Cargue completamente la batería antes del primer uso, o si la pila es nueva o no se ha utilizado durante varios meses. Para un mejor rendimiento, cargue cuando el rayo de luz comienza a disminuir.
- Utilice únicamente el cable USB Nightstick suministrado.
- Ubique el puerto USB en la parte posterior del faro, retire la tapa de goma del puerto USB y conecte el micro USB en el puerto micro USB del faro.
- El tiempo total para la carga completa varía según la carga restante en el paquete de baterías.
- La luz indicadora de carga ubicada sobre el puerto de carga se volverá roja durante la carga y verde cuando esté completamente cargada.

#### FUNCIONAMIENTO

##### MODOS DE ILUMINACIÓN

- PROYECTOR: Para encender el proyector, presione el interruptor en la parte superior de la luz una vez.
- REFLECTOR: Al presionar el interruptor una segunda vez, se desactivará el proyector y se encenderá el reflector.
- DOBLE-LUZ: Al presionar el interruptor por tercera vez, se prenderán ambos, el proyector y el reflector al mismo tiempo para el modo Doble-Luz.
- OFF: Al presionar el interruptor por una cuarta vez, todos los modos de iluminación se apagarán.

##### FUNCIÓN DE AJUSTE DE INCLINACIÓN

Ajuste el ángulo de inclinación de la luz para iluminar el área deseada.

##### CINTA DE CABEZA ELÁSTICA ANTIDESLIZANTE

- Use la diadema elástica antideslizante para usar directamente en la cabeza o en un sombrero suave como una gorra de béisbol.

- Use la diadema de goma resistente en cualquier casco.

## UTILIZAR SIN HEADBAND

Utilice el cierre resellable Dual-Lock™ de 3M™ (incluido) para montar la luz en un casco o casco. Adhiera un lado a la placa trasera de la luz y el otro lado sobre una superficie limpia y lisa en la parte delantera del casco.

- Quitar la diadema.
- Asegúrese de que la superficie de montaje esté limpia y sin aceite (use un paño con alcohol si es necesario).
- Antes de la instalación, determine la ubicación de montaje que permita que el faro se incline completamente sin interferir con el borde del casco.
- Retire el respaldo adhesivo de cada lado del sujetador y adhiéralo al casco y la parte posterior del soporte.
- Presione firmemente la luz en su lugar en el casco.
- Nota: el adhesivo alcanza la resistencia máxima en 24 horas.

## **INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA:**

Por su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.

## **ADVERTENCIAS - INTRÍNSECAMENTE SEGURA**

- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, la linterna solo debe utilizarse en una zona que se sabe no peligrosa.
- Utilice sólo el paquete de PILAS de iones de litio recargables recomendado para la linterna.
- El paquete de PILAS de iones de litio recargables recomendado para la linterna debe ser reemplazado solamente por una persona calificada.
- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no abra el compartimiento de la pila o intente cambiar la pila mientras esta en un ambiente peligroso. Esta tarea sólo debe realizarse en un área conocida como no peligrosa.
- Abra el compartimiento de la pila de la linterna y reemplace el paquete de PILAS de iones de litio recargables recomendado para la linterna en aire fresco solamente.
- La sustitución de componentes puede afectar la seguridad intrínseca.

## IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



### Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaje peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

### Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

### Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
  - El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
  - El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
  - No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
  - La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
  - Por su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.
- PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

### Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.
- Familia Nightstick: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para más información consulte las políticas de garantía en [www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx).

Producto: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Distribuidor: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha de entrega: \_\_\_\_\_ Factura: \_\_\_\_\_