

LINTERNA



Modelos:

MODELO

117403845

Aplicaciones: Esta linterna está listada como intrínsecamente segura según cULus.

Montaje: La linterna de cabeza cuenta con un diseño de cabeza inclinable multiposición e incluye una placa posterior para una cinta elástica para la cabeza con un forro antideslizante o la cinta de goma para la cabeza de alta resistencia incluida. Para el uso de banda cero, también se incluyen cierres recerrables 3M™ Dual Lock™ (consulte las instrucciones para su correcta instalación).

Instrucciones de instalación:

Por favor, lea estas instrucciones antes de usar la Linterna de Cabeza con Doble Luz y Correa Elástica. Estas incluyen información importante sobre la seguridad y la operación.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

ADVERTENCIA: A fin de mantener la clasificación de seguridad intrínseca de la linterna, las únicas pilas AAA certificadas para su uso son las PILAS ENERGIZER E92 o EN92.

- No intente utilizar cualquier otra marca o modelo de pilas AAA con esta luz.
- No intente utilizar ningún tipo de pilas AAA recargables con esta luz.

*No incluye pilas AA.

Cuidar eliminar los modelos XPP-5453g y poner linterna de cabeza, repetir esto en todo el manual para eliminar códigos de proveedor .

FUNCIONAMIENTO

MODOS DE ILUMINACIÓN

- PROYECTOR: Para encender el proyector, presione el interruptor en la parte superior de la luz una vez.
- REFLECTOR: Al presionar el interruptor una segunda vez, se desactivará el proyector y se encenderá el reflector.
- DOBLE-LUZ: Al presionar el interruptor por tercera vez, se prenderán ambos, el proyector y el reflector al mismo tiempo para el modo Doble-Luz.
- OFF: Al presionar el interruptor por una cuarta vez, todos los modos de iluminación se apagarán. F

UNCIÓN DE AJUSTE DE INCLINACIÓN

Simplemente ajuste el ángulo de inclinación de la luz para iluminar el área deseada.

MONTAJE PARA CASCO Y BODAS

CINTA DE CABEZA ELÁSTICA ANTIDESLIZANTE

Utilice esta cinta de cabeza para usar el proyector directamente sobre la cabeza o al llevar puesto un sombrero blando, como una gorra de béisbol. La característica antideslizante mantendrá la luz colocada en la cabeza, incluso durante el movimiento vigoroso.

CINTA DE CABEZA DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA

Utilice la cinta de goma de alta resistencia en cualquier casco. La naturaleza pegajosa de la correa mantendrá la luz pegada, incluso si el sombrero se cae o se utiliza en condiciones de humedad.

UTILIZAR SIN HEADBAND

- Utilice el cierre resellable Dual-Lock™ de 3M™ (incluido) para montar la luz en un casco o casco. Adhiera un lado a la placa trasera de la luz y el otro lado sobre una superficie limpia y lisa en la parte delantera del casco.
- Quitar la diadema y asegúrese de que la superficie de montaje esté limpia y sin aceite (use un paño con alcohol si es necesario)
- Antes de la instalación, determine la ubicación de montaje que permita que el faro se incline completamente sin interferir con el borde del casco.
- Retire el respaldo adhesivo de cada lado del sujetador y adhiéralo al casco y la parte posterior del soporte.
- Presione firmemente la luz en su lugar en el casco.
- Nota: el adhesivo alcanza la resistencia máxima en 24 horas.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA:

Por su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.

Advertencia: Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no retire el bisel del lente en un ambiente peligroso. Esta tarea sólo debe hacerse en un área considerada no peligrosa. y Afloje el tornillo de bloqueo situado en la parte de atrás de la puerta del compartimiento de la batería.

NOTA: NO intente retirar por completo el tornillo de bloqueo. Si lo hace, no es necesario y puede dañar las roscas. El tornillo simplemente necesita ser aflojado lo suficiente como para permitir que la puerta del compartimiento de la batería se abra.

• Utilizando 3 – PILAS AAA ENERGIZER E92 o PILAS EN92 (asegúrese de que las 3 baterías son del mismo modelo), instale las baterías en la parte posterior de la luz prestando especial atención a las marcas del interior del compartimiento de la batería para la correcta alineación de polaridad del terminal.

• Cierre la puerta del compartimiento de la batería. y Apriete el tornillo de seguridad.

PRECAUCIÓN: No apriete demasiado. Si lo hace, puede dañar las roscas y afectar la seguridad intrínseca de la luz

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- Por su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.
- Familia Nightstick: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____	Marca: _____	Modelo: _____
Producto: _____	Marca: _____	Modelo: _____
Distribuidor: _____	Dirección: _____	
Distribuidor: _____	Dirección: _____	
Fecha de entrega: _____	Factura: _____	
Fecha de entrega: _____	Factura: _____	